

cherry bubbls solar

Gebrauchsanweisung

Zur Aufhängung





1. Vor erstmaliger Inbetriebnahme des Solarpanels ist dieses für etwa zwei volle Sonnentage mit jeweils 10 Std. aufzuladen. Den erstmaligen Ladevorgang im Innenraum vornehmen, so ist die Schutzart IP65 gewährleistet.
2. Die Lichterkette an der vorgesehenen Position aufhängen und den Karabinerhaken zur Befestigung verwenden (Bild 2).
3. Erdspeiß der Solareinheit in das Erdreich stecken.
4. Die Verbindung zwischen Lichterkette und Solarpanel **oberirdisch** vornehmen (Bild 1).
5. Positionieren Sie das Solarpanel im Freien an einem Standort mit direkter Sonneneinstrahlung (Südausrichtung) und setzen Sie das Solarpanel **dauerhaft direktem Sonnenlicht** aus (Bild 2+3).

In Herbst-/Wintermonaten kann es zu eingeschränkter Funktion kommen, da der Sonnenstand regional bedingt nicht so hoch ist und es ggfs. zu längerer Verschattung kommt.

Achten Sie darauf, dass das Solarpanel frei von Laub, Blättern, Ästen, Schmutz und Ablagerungen ist, um ein optimales Ladeergebnis zu erzielen.

Bei Einbruch der Dunkelheit schaltet die Lichterkette sich an und schaltet sich nach etwa 5 Std. Betrieb automatisch aus.

Mit vollständig geladenem Akku kann die Lichterkette etwa 15 Std. betrieben werden.



Lichttechnik:

LED / 2700K

Systemleistung: 1,1 W/30 lm

Lithium-Ionen Akku 1x 2600 mAh

Solarpanel



Technische Daten:

Zuleitung Lichterkette: H05RN-F 2x0,75 mm²

Zuleitung Solarpanel: H05RN8-F 2x0,75 mm²



Schutzart



Schutzklasse 3




Für Montage auf normal entflammbaren Materialien



Konformitätszeichen



Wartung:



Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen und einen Akku. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Pflege:

Lichterkerne und Solarpanel regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Montagehinweis:

Die Lichterkette und das Solarpanel dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

FAQs:

Häufig gestellte Fragen finden Sie beim Produkt auf unserer Homepage www.IP44.de beantwortet.