

Dimmsteuerung mit externen Dimmern

Sofern in unseren Produktbeschreibungen als „dimmbar“ gekennzeichnet, sind unsere LED-Leuchten zum Betrieb an externen LED-Dimmern geeignet. Wir empfehlen den Einsatz folgender Dimmer der Fa. Vadsbo:

Dimming by external dimmers

If specified in our product descriptions as „dimmable“ our LED-luminaires can be operated with external LED-dimmers. We recommend the use of the following dimmers of the company Vadsbo:



Vadsbo VD300
Drehdimmer (kompatibel mit Schalterprogrammen von Busch-Jäger, Gira)
rotary dimmer (compatible with switch ranges from Busch-Jäger, Gira)



Vadsbo LD220
Tastdimmer zum Einbau hinter handelsübliche Drucktastschalter
push dimmer for mounting in built-in junction box of pushbutton switch



Vadsbo LD220 WCM
Tastdimmer alternativ auch per Casambi-App steuerbar
push dimmer incl. additional wireless control with Casambi app

Nachfolgende Tabelle zeigt die von uns getesteten Kombinationen unserer Leuchten und Dimmern eines ggf. vorhandenen Schalterprogramms. Bitte beachten Sie, dass evtl. durch den Betrieb an externen Dimmern auftretende Brummgeräusche nicht auszuschließen sind.

The list below shows you the result of the tested combinations of luminaires and possibly existing dimmers. Please kindly note that external dimmers may cause buzzing noise.

		Busch-Jäger		Gira		Jung		Merten	
		Drehdimmer rotary dimmer 6523 U-103	Tastdimmer touch dimmer 6526U	Drehdimmer rotary dimmer LED 2455 00	Tastdimmer touch dimmer LED 2385 00	Drehdimmer rotary dimmer 1731 DD	Tastdimmer touch dimmer 1224 LED UDE	Drehdimmer rotary dimmer MEG 5134-0000	Tastdimmer touch dimmer MEG 5170-0300
ADEO	18/1807		●	●	●	●	●		●
ALIDE	96/1315	●	●	●	●	●	●	●	●
ARTA	28/1801				●		●		
BORA	16/1704, 16/1904	●		●	●	●	●	●	●
	15/1745, 16/1745				●		●		
COSI	15/1905, 15/1906								
	15/1907, 18/2005 18/2006.07	●	●	●	●	●	●	●	●
DEX	18/2035			●	●	●	●	●	●
FLUTE	16/2001, 36/2001			●	●	●	●		
	36/2002			●	●	●	●		
GOTO	15/2013			●	●	●	●		
IVA	15/2041	●		●	●	●	●	●	●
KAPO	A18610			●	●	●	●	●	●
KARI	15/1945, 15/1946	●		●	●	●	●	●	●
LEXX	16/1504, 16/1644				●		●		●
LIV	15/1632, 15/1732			●	●	●	●		
	25/1734, 26/1692 26/1792, 26/1892			●	●	●	●	●	●
LOMO	15/1800, 16/1800	●		●	●	●	●	●	●
	15/1900			●	●	●	●	●	●
LOMO-S	16/2000, 25/2000	●	●	●	●	●	●	●	●
	15/2014			●	●	●	●		
LUG	15/2015			●	●	●	●	●	●
MIO	A28905	●		●	●	●	●	●	●
MOYA	16/1722	●		●	●	●	●	●	●
NEX	16/2007			●	●	●	●		
NUNO	15/1510	●	●	●	●	●	●	●	●
OKI	A18803			●	●	●	●		
OSO	15/1552, 15/1553	●		●	●	●	●	●	●
	15/2018, 15/2019	●						●	●
OZ	A18815	●						●	●
PAIR	15/2027				●		●		●
PALA	15/1629	●	●	●	●	●	●	●	●
PAX	15/1808			●	●	●	●		●
	25/1808	●	●	●	●	●	●		●
PIC	15/2050, 15/2060								●
	15/2061								●
POLE	36/1901, 46/1901	●		●	●	●	●	●	●
PONT	15/2036	●		●	●	●	●	●	●
RACK	15/1954, 15/1956	●		●	●	●	●	●	●
RIWA	15/1806	●		●	●	●	●		●
	25/1806, 35/1806	●	●	●	●	●	●	●	●
RUN	15/2070, 35/2070	●		●	●	●	●		●
SALLY	26/1641				●		●		●
SID	15/2034	●		●	●		●		●
SIRI44	A28242, A28342				●	●	●		
SIRI44-L	A28442				●	●	●		
SKA	15/2012	●	●	●	●		●	●	●
SKIP	A15805, A17805	●	●	●	●	●	●	●	●
	A18805, A19805								
SONA	15/1993, 25/1994	●		●	●	●	●	●	●
STAY	165/1903, 166/1903			●	●	●	●	●	●
SWIFT	A28704		●	●	●	●	●	●	●
VIN	16/1606				●		●		●
WES	25/1563, 25/1564	●		●	●	●	●	●	●
	25/1565, 25/1665								
YUMA	15/1440, 15/1441	●	●	●	●	●	●	●	●